

STOCKEUR PALOMAT-5

EMPLAGE ET DÉPILAGE SEMI-AUTOMATIQUE

Utilisation : Insérez ou retirez 1 à 5 palettes simultanément en utilisant un transpalette manuel, ou un chariot élévateur. Toute la manipulation s'effectue au niveau du sol.

Les fonctions « empilage » et « dépilage » s'activent manuellement avec une simple pression sur un bouton. Le stockeur détecte lui-même s'il doit dépiler ou emplir. Il est possible de programmer le nombre de palettes que vous souhaitez déplacer.

Lors de l'empilage le Palomat-5 peut recevoir entre 1 à 5 palettes.

Il détecte lorsque la pile de palettes arrive à son maximum (25). Une fois la quantité maximale atteinte, l'ensemble de la pile peut alors être retirée.

Le stockeur peut gérer les palettes en bois, plastique ou métal, quelles que soient leurs tailles.

Nous pouvons également l'adapter en fonction de la taille de palettes que vous utilisez.



les +

Économies d'espace

Diminution du risque de TMS

Flux de palette optimisé

Temps de manipulation réduit

Réduction des coûts de palette

Augmentation de l'efficacité

Pas de manutention manuelle des palettes



DIMENSIONS STOCKEURS (LXPXH)	DIMENSIONS PALETTES (LXPXH)	CAPACITÉ DE CHARGE	NB PALETTES	PUISSANCE	COULEURS STANDARDS	MANIPULATION ENVIRONNEMENT FROID (EN OPTION)
1490x1360x2360*	1200x800x150	500 kg	15	220-240V AC, 50 Hz	RAL 3002 red RAL 5002 blue RAL 7032 grey RAL 7035 grey	Jusqu'à -25 °
1490x1560x2360*	1200x1000x150	500 kg	15	220-240V AC, 50 Hz		Jusqu'à -25 °
1490x1360x3865**	1200x800x150	700 kg	25	220-240V AC, 50 Hz		Jusqu'à -25 °
1490x1560x3865**	1200x1000x150	700 kg	25	220-240V AC, 50 Hz		Jusqu'à -25 °

** Pour 15 palettes ** Incl. Cadre de sécurité pour 25 palettes avec porte pour la manipulation de plus de 15 palettes



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ Garantie 1 an sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

